



MISTRAL

25A • 40A

B U S B A R T R U N K I N G S Y S T E M

ШИНОПРОВОДЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

25А - 40А

ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС



СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА

- | | |
|----------|-------------------------|
| 4 | Прямые элементы |
| 6 | Концевые фидерные блоки |
| 6 | Торцевые заглушки |
| 8 | Гибкие соединения |
| 8 | Съемная заглушка |

ОКРАШЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС



СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 10 | Прямые элементы |
| 12 | Концевые фидерные блоки |
| 12 | Торцевые заглушки |
| 14 | Гибкие соединения |
| 14 | Съемная заглушка |



СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА

- | | |
|-----------|--|
| 16 | Соединительные разъемы с возм. выбора фазы |
| 18 | Соединительный разъем с кабелем |

ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС



ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 20 | Прямые элементы |
| 22 | Концевые фидерные блоки |
| 22 | Торцевые заглушки |
| 24 | Гибкие соединения |
| 24 | Съемная заглушка |



ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

- | | |
|-----------|--|
| 26 | Соединительные разъемы с возм. выбора фазы |
| 28 | Соединительный разъем с кабелем |



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОТАЖУ

MISTRAL



Шинопроводы серии МИСТРАЛЬ применяются для создания сетей освещения и распределительных сетей малой мощности, в основном в промышленных и коммерческих зданиях.

Номинальный ток шинопроводов серии МИСТРАЛЬ соответствует 25A, 32A и 40A (проводники L4/L5 в конфигурации 6 или 6+6 проводников рассчитаны только на 25A). Проводники изготовлены из электролитической меди, по всей длине имеют не содержащую галогенов оболочку из неподдерживающего горения термопластичного материала.

Кожух шинопровода, одновременно используемый как защитный проводник (Ре), может быть изготовлен из оцинкованной или окрашенной листовой стали (порошковая окраска по шкале RAL 9016); в последнем случае шинопроводы особенно подходят для эксплуатации в местах, где требуется защита от воздействия ряда химических реагентов.

Возможные конфигурации - 2, 4 и 6 проводников в одиночном корпусе и 2+2, 4+2, 4+4 и 6+6 проводников в двойном корпусе, который конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Шинопроводы серии МИСТРАЛЬ доступны в двух исполнениях:

- со стандартными отводными гнездами;
- с отводными гнездами со специальным замком. Секции в стандартном исполнении оснащены отводными гнездами оранжевого цвета (кроме варианта 4+2 проводника), которые могут быть в количестве 2, 3 или 6 шт., находятся по одну сторону у одинарного корпуса, или в количестве 2+2, 3+3, 6+6 по обеим сторонам при выборе двойного корпуса. По запросу возможно изготовление секций с различным числом отводных гнезд на разных расстояниях друг от друга.

Соединительные разъемы могут иметь конструктивную возможность выбора фазы (с или без плавкого предохранителя), а также существуют соединительные разъемы с кабелем (без плавкого предохранителя). Для идентификации правильности схемы подключения разъемы окрашиваются в различные цвета. Соединительные разъемы, за исключением конфигурации 4+2 проводника, не снабжены никакими механическими конструкциями, ограничивающими стыковку с прямым элементом. При не-

обходимости дополнительной блокировки соединения можно использовать, например, для аварийной цепи, разъемы LOCK/A.

Отводные гнезда с конструктивным исполнением с дополнительной блокировкой соединения окрашены в красный и/или белый цвет и находятся в количестве 2, 3 или 6 штук по одной стороне одинарного корпуса, или в количестве 2+2, 3+3 или 6+6 штук по обеим сторонам двойного корпуса. По запросу возможно изготовление секций с различным числом отводных гнезд на разных расстояниях друг от друга.

Соединительные разъемы для данного исполнения могут также иметь конструктивную возможность выбора фазы (с или без плавкого предохранителя), а также существуют соединительные разъемы с кабелем (без плавкого предохранителя). Для идентификации правильности схемы подключения разъемы окрашиваются в различные цвета.

Данные соединительные разъемы снабжены механической блокировкой, препятствующей подсоединению к элементу шинопровода, таким образом: красные разъемы (LCK/A) могут быть состыкованы только с отводными гнез-



дами красного цвета, белые разъемы (LCK/B) стыкуются с отводными гнездами белого цвета, соответственно. Любые соединительные разъемы в стандартном исполнении могут также коммутироваться с отводными гнездами со специальной блокировкой.

Степень защиты IP55 обеспечивается без использования дополнительных приспособлений при помощи: присоединительного устройства с установленным рукавом в местах соединения; съемной заглушки для отводных гнезд, на которых уже изначально установлена обеспечивающая защиту прокладка.

Так же для функционирования системы должным образом поставляются концевые фидерные блоки, торцевые заглушки и механические приспособления, разработанные для фиксирования линий и крепления светильников.

ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Прямые элементы

Прямые элементы используются для распределения электроэнергии и номинальный ток соответствует значениям 25A, 32A и 40A (проводники L4/L5 в конфигурации 6 или 6+6 проводников рассчитаны только на 25A). Элементы в стандартной комплектации (без дополнительных приспособлений) уже обеспечивают степень защиты IP55.

Корпус из гальванизированной стали может использоваться в качестве Re проводника. Возможные конфигурации - 2, 4 и 6 проводников в одиночном корпусе и 2+2, 4+2, 4+4 и 6+6 проводников в двойном корпусе, который конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Прямые элементы оснащены отводными гнездами оранжевого цвета (кроме варианта 4+2 проводника), которые могут быть в количестве 2, 3 или 6 шт., находятся по одну сторону у одинарного корпуса, или в количестве 2+2, 3+3, 6+6 по обеим сторонам при выборе двойного корпуса. По запросу возможно изготовление секций с различным числом отводных гнезд на разных расстояниях друг от друга.

Соединительные разъемы могут иметь конструктивную возможность выбора фазы (с или без плавкого предохранителя), а также существуют соединительные разъемы с кабелем (без плавкого предохранителя).

IP55

Без дополнительных приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.32

Для идентификации правильности схемы подключения разъемы окрашиваются в различные цвета.

Соединительные разъемы, за исключением конфигурации 4+2 проводника, не снабжены никакими механическими конструкциями, ограничивающимистыковку с прямым элементом. При необходимости дополнительной блокировки соединения можно использовать, например, для аварийной цепи, разъемы LOCK/A.

Прямые элементы имеют стандартные размеры 3 м, 2 м и 1,5 м, также возможна поставка элементов специальной длины, с различным количеством отводных гнезд и со специальным расстоянием друг от друга.


Одинарный корпус





ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
длина (м)	к-во отводных гнезд						
3	2	MIC25A13HAZ	MIC25A13AAZ	MIC25A03MAZ	MIC25A03NAZ	MIC25A03PAZ	MIC25A03QAZ
3	3	MIC25A14HAZ	MIC25A14AAZ	MIC25A04MAZ	MIC25A04NAZ	MIC25A04PAZ	MIC25A04QAZ
3	6	MIC25A15HAZ	MIC25A15AAZ	MIC25A05MAZ	MIC25A05NAZ	MIC25A05PAZ	MIC25A05QAZ
2	2	MIC25A16HAZ	MIC25A16AAZ	MIC25A06MAZ	MIC25A06NAZ	MIC25A06PAZ	MIC25A06QAZ
1,5	2	MIC25A17HAZ	MIC25A17AAZ	MIC25A07MAZ	MIC25A07NAZ	MIC25A07PAZ	MIC25A07QAZ
спец. элемент	* *	MIC25A18HAZ	MIC25A18AAZ	MIC25A18MAZ	MIC25A18NAZ	MIC25A18PAZ	MIC25A18QAZ

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
длина (м)	к-во отводных гнезд						
3	2	MIC40A13HAZ	MIC40A13AAZ	MIC40A03MAZ	MIC40A03NAZ	MIC40A03PAZ	MIC40A03QAZ
3	3	MIC40A14HAZ	MIC40A14AAZ	MIC40A04MAZ	MIC40A04NAZ	MIC40A04PAZ	MIC40A04QAZ
3	6	MIC40A15HAZ	MIC40A15AAZ	MIC40A05MAZ	MIC40A05NAZ	MIC40A05PAZ	MIC40A05QAZ
2	2	MIC40A16HAZ	MIC40A16AAZ	MIC40A06MAZ	MIC40A06NAZ	MIC40A06PAZ	MIC40A06QAZ
1,5	2	MIC40A17HAZ	MIC40A17AAZ	MIC40A07MAZ	MIC40A07NAZ	MIC40A07PAZ	MIC40A07QAZ
спец. элемент	* *	MIC40A18HAZ	MIC40A18AAZ	MIC40A18MAZ	MIC40A18NAZ	MIC40A18PAZ	MIC40A18QAZ

i

Свяжитесь, пожалуйста,
с нашим техническим
отделом для разработки
специальных решений

* Проводники L4/L5 имеют
ограничения по номинальному
тoku до 25A даже для секций
32A и 40A

** Определяется
в соответствии с длиной



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Фидерные блоки

Фидерный блок используется для подачи электроэнергии на линию, может быть право или левосторонним и выбирается в зависимости от торцевой части прямого элемента (правосторонняя версия без конструктивного рукава; левосторонняя - с рукавом, соответственно).

IP55

Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.33

Корпус выполнен из термопластика и из оцинкованной стали (прямая часть). Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Одинарный корпус

Двойной корпус



Торцевая заглушка

Устанавливается в конце линии и может быть право или левосторонней, которая крепится на соответствующий торец прямого элемента (правосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком; левосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается правосторонним фидерным блоком).

IP55

Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38


Размеры стр.33

Концевая часть корпуса правосторонней торцевой заглушки выполнена из термопластика, прямая часть из оцинкованной стали.
Левосторонняя торцевая заглушки выполнена из термопластика и может комплектоваться к линиям из оцинкованных и окрашенных элементов.






ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
Правосторонний	MIC32V01AAZ	MIC32V01AAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01QAZ
Левосторонний	MIC32V02AAZ	MIC32V02AAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02QAZ

32A	MI32S2	MI32S4	MI32S6*	MI32D22	MI32D42	MI32D44	MI32D66*
Правосторонний	MIC32V01AAZ	MIC32V01AAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01QAZ
Левосторонний	MIC32V02AAZ	MIC32V02AAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02QAZ

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
Правосторонний	MIC40V01AAZ	MIC40V01AAZ	MIC40V01LAZ	MIC40V01PAZ	MIC40V01PAZ	MIC40V01PAZ	MIC40V01QAZ
Левосторонний	MIC40V02AAZ	MIC40V02AAZ	MIC40V02LAZ	MIC40V02PAZ	MIC40V02PAZ	MIC40V02PAZ	MIC40V02QAZ



25-40A	MI - S2	MI - S4	MI - S6*	MI - D22	MI - D42	MI - D44	MI - D66*
Правосторонний	(1) MIC40Y01AAZ	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01PAZ	MIC40Y01PAZ	MIC40Y01PAZ	MIC40Y01PAZ
Левосторонний	(2) MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA

i

(1) Применяется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком.

(2) Применяется, когда линия начинается правосторонним фидерным блоком.

* Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Гибкое соединение

Гибкое соединение позволяет изменять направление трассы шинопровода, а также используется для обхода препятствий.

IP55
Без дополнительных приспособлений

Одинарный корпус



Двойной корпус



Корпус выполнен из термопластика, прямая часть из оцинкованной стали.
Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34

Съемная заглушка

Съемная заглушка обеспечивает исходную степень защиты IP55 на использованных отводных гнездах.

IP55
Без дополнительных приспособлений




Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34




ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
	MIC32C21AAZ	MIC32C21AAZ	MIC32C21LAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21QAZ

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
	MIC40C21AAZ	MIC40C21AAZ	MIC40C21LAZ	MIC40C21PAZ	MIC40C21PAZ	MIC40C21PAZ	MIC40C21QAZ



25-40A	MI - S2	MI - S4	MI - S6*	MI - D22	MI - D42	MI - D44	MI - D66*
	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA



- * Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.





Прямые элементы

Прямые элементы используются для распределения электроэнергии и номинальный ток соответствует значениям 25A, 32A и 40A (проводники L4/L5 в конфигурации 6 или 6+6 проводников рассчитаны только на 25A). Элементы в стандартной комплектации (без дополнительных приспособлений) уже обеспечивают степень защиты IP55.

Корпус из окрашенной гальванизированной стали (цвет белый RAL 9016), может использоваться в качестве Re проводника. Также можно окрасить корпус в другие цвета по запросу.

Возможные конфигурации - 2, 4 и 6 проводников в одиночном корпусе и 2+2, 4+2, 4+4 и 6+6 проводников в двойном корпусе, который конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Прямые элементы оснащены отводными гнездами оранжевого цвета (кроме варианта 4+2 проводника), которые могут быть в количестве 2, 3 или 6 шт., находятся по одну сторону у одинарного корпуса, или в количестве 2+2, 3+3, 6+6 по обеим сторонам при выборе двойного корпуса. По запросу возможно изготовление секций с различным числом отводных гнезд на разных расстояниях друг от друга.

IP55

без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.32

Соединительные разъемы могут иметь конструктивную возможность выбора фазы (с или без плавкого предохранителя), а также существуют соединительные разъемы с кабелем (без плавкого предохранителя). Для идентификации правильности схемы подключения разъемы окрашиваются в различные цвета.

Соединительные разъемы, за исключением конфигурации 4+2 проводника, не снабжены никакими механическими конструкциями, ограничивающими стыковку с прямым элементом. При необходимости дополнительной блокировки соединения можно использовать, например, для аварийной цепи, разъемы LOCK/A.


Прямые элементы имеют стандартные размеры 3 м, 2 м и 1,5 м, также возможна поставка элементов специальной длины, с различным количеством отводных гнезд и со специальным расстоянием друг от друга.

Одинарный корпус



ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
Длина (м)	К- во отводных гнезд						
3	2	MIC25A13HAA	MIC25A13AAA	MIC25A13LAA	MIC25A03MAA	MIC25A03NAA	MIC25A03QAA
3	3	MIC25A14HAA	MIC25A14AAA	MIC25A14LAA	MIC25A04MAA	MIC25A04NAA	MIC25A04QAA
3	6	MIC25A15HAA	MIC25A15AAA	MIC25A15LAA	MIC25A05MAA	MIC25A05NAA	MIC25A05QAA
2	2	MIC25A16HAA	MIC25A16AAA	MIC25A16LAA	MIC25A06MAA	MIC25A06NAA	MIC25A06QAA
1,5	2	MIC25A17HAA	MIC25A17AAA	MIC25A17LAA	MIC25A07MAA	MIC25A07NAA	MIC25A07PAA
спец. элемент	* *	MIC25A18HAA	MIC25A18AAA	MIC25A18LAA	MIC25A08MAA	MIC25A08NAA	MIC25A08QAA

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
Длина (м)	К- во отводных гнезд						
3	2	MIC40A13HAA	MIC40A13AAA	MIC40A13LAA	MIC40A03MAA	MIC40A03NAA	MIC40A03QAA
3	3	MIC40A14HAA	MIC40A14AAA	MIC40A14LAA	MIC40A04MAA	MIC40A04NAA	MIC40A04QAA
3	6	MIC40A15HAA	MIC40A15AAA	MIC40A15LAA	MIC40A05MAA	MIC40A05NAA	MIC40A05QAA
2	2	MIC40A16HAA	MIC40A16AAA	MIC40A16LAA	MIC40A06MAA	MIC40A06NAA	MIC40A06QAA
1,5	2	MIC40A17HAA	MIC40A17AAA	MIC40A17LAA	MIC40A07MAA	MIC40A07NAA	MIC40A07PAA
спец. элемент	* *	MIC40A18HAA	MIC40A18AAA	MIC40A18LAA	MIC40A08MAA	MIC40A08NAA	MIC40A08QAA



Свяжитесь, пожалуйста,
с нашим техническим
отделом для разработки
специальных решений

* Проводники L4/L5
имеют ограничения по
номинальному току до 25A
даже для секций 32A и 40A

** Определяется
в соответствии с длиной



ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Фидерные блоки

Фидерный блок используется для подачи электроэнергии на линию, может быть право или левосторонним и выбирается в зависимости от торцевой части прямого элемента (правосторонняя версия без конструктивного рукава; левосторонняя - с рукавом, соответственно).

IP55

Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.33

Корпус выполнен из термопластика и из окрашенной (цвет - белый RAL-9016) оцинкованной стали (прямая часть).

Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Одинарный корпус



Правосторонний

Двойной корпус



Правосторонний



Левосторонний

Левосторонний

Торцевая заглушка

Устанавливается в конце линии и может быть право или левосторонней, которая крепится на соответствующий торец прямого элемента (правосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком; левосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается правосторонним фидерным блоком).

IP55


Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.33

Концевая часть корпуса правосторонней торцевой заглушки выполнена из термопластика, прямая часть из окрашенной (цвет - белый RAL-9016) оцинкованной стали.


Левосторонняя торцевая заглушка выполнена из термопластика и может комплектоваться к линиям из оцинкованных и окрашенных элементов.



Одинарный корпус



Левосторонняя



Двойной корпус




Левосторонняя



Правосторонняя

ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС


СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
Правосторонний	MIC32V01AAA	MIC32V01AAA	MIC32V01LAA	MIC32V01PAA	MIC32V01PAA	MIC32V01PAA	MIC32V01QAA
Левосторонний	MIC32V02AAA	MIC32V02AAA	MIC32V02LAA	MIC32V02PAA	MIC32V02PAA	MIC32V02PAA	MIC32V02QAA

32A	MI32S2	MI32S4	MI32S6*	MI32D22	MI32D42	MI32D44	MI32D66*
Правосторонний	MIC32V01AAA	MIC32V01AAA	MIC32V01LAA	MIC32V01PAA	MIC32V01PAA	MIC32V01PAA	MIC32V01QAA
Левосторонний	MIC32V02AAA	MIC32V02AAA	MIC32V02LAA	MIC32V02PAA	MIC32V02PAA	MIC32V02PAA	MIC32V02QAA

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
Правосторонний	MIC40V01AAA	MIC40V01AAA	MIC40V01LAA	MIC40V01PAA	MIC40V01PAA	MIC40V01PAA	MIC40V01QAA
Левосторонний	MIC40V02AAA	MIC40V02AAA	MIC40V02LAA	MIC40V02PAA	MIC40V02PAA	MIC40V02PAA	MIC40V02QAA



25-40A	MI - S2	MI - S4	MI - S6*	MI - D22	MI - D42	MI - D44	MI - D66*
Правосторонний	(1) MIC40Y01AAA	MIC40Y01AAA	MIC40Y01AAA	MIC40Y01PAA	MIC40Y01PAA	MIC40Y01PAA	MIC40Y01PAA
Левосторонний	(2) MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA

i

(1) Применяется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком.

(2) Применяется, когда линия начинается правосторонним фидерным блоком.

* Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.



ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Гибкое соединение

Гибкое соединение позволяет изменять направление трассы шинопровода, а также используется для обхода препятствий.

IP55

Без дополнительных приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34

Корпус выполнен из термопластика и из окрашенной (цвет - белый RAL-9016) оцинкованной стали (прямая часть).

Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Одинарный корпус



Двойной корпус



Съемная заглушка

Съемная заглушка обеспечивает исходную степень защиты IP55 на использованных отводных гнездах.

IP55

Без дополнительных приспособлений


Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34



ОКРАШЕННЫЙ КОРПУС


СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25A	MI25S2	MI25S4	MI25S6*	MI25D22	MI25D42	MI25D44	MI25D66*
	MIC32C21AAA	MIC32C21AAA	MIC32C21LAA	MIC32C21PAA	MIC32C21PAA	MIC32C21PAA	MIC32C21QAA

32A	MI32S2	MI32S4	MI32S6*	MI32D22	MI32D42	MI32D44	MI32D66*
	MIC32C21AAA	MIC32C21AAA	MIC32C21LAA	MIC32C21PAA	MIC32C21PAA	MIC32C21PAA	MIC32C21QAA

40A	MI40S2	MI40S4	MI40S6*	MI40D22	MI40D42	MI40D44	MI40D66*
	MIC40C21AAA	MIC40C21AAA	MIC40C21LAA	MIC40C21PAA	MIC40C21PAA	MIC40C21PAA	MIC40C21QAA



25-40A	MI - S2	MI - S4	MI - S6*	MI - D22	MI - D42	MI - D44	MI - D66*
	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA

i

- * Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.



ДЛЯ СЕРИИ МИСТРАЛЬ

СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Соединительный разъем с возможностью выбора фазы (2P+Pe)

Соединительный разъем с возможностью выбора фазы (2P+Pe) доступен в следующих модификациях: 16A без плавкого предохранителя, 10A с плавким предохранителем 6,3A, 16A с плавким предохранителем 16A.

Разъем может быть также укомплектован двумя контактами L4/L5 (для использования с элементами конфигурации 6 и 6+6 проводников).

Возможность выбора фазы позволяет осуществлять соединения как с трехфазной цепью с общей нейтралью (N/L1, N/L2, N/L3), так и с однофазной цепью с отдельной нейтралью (N/L1, N2/L3).

IP55


без дополнительных приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.35

Стандартный соединительный разъем укомплектован одним фазным и нейтральным мобильным контактом, однако, укомплектовав устройство дополнительными мобильными контактами, его также можно использовать в качестве трехфазного разъема.

Разъем обладает прозрачной верхней крышкой, облегчающей определение выбранной полярности; его можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.



Мобильный контакт

Мобильный контакт разработан для соединительного разъема с возможностью выбора фазы для техфазного соединения доступен в следующих модификациях: 16A без плавкого предохранителя (голубой цвет для нейтрали; черный для фазы); 10A с плавким предохранителем 6,3A; 16A с плавким предохранителем 16A.



Мобильный контакт 16A
Нейтраль



Мобильный контакт 16A
Фаза




Мобильный контакт 10A
Фаза - плавкий
предохранитель 6,3A (5 x 20)



Мобильный контакт 16A
Фаза - плавкий предохранитель 16A
CH8 (8,5 x 31,5)



ДЛЯ СЕРИИ МИСТРАЛЬ
СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



Без кабеля

25-40A

MI - S2

MI -- S4

MI -- S6


MI -- D22

MI -- D42

MI -- D44

MI -- D66

Ном. ток	Схема предохранитель	Плавкий предохранитель	Доп. конт.	MI - S2	MI -- S4	MI -- S6	MI -- D22	MI -- D42	MI -- D44	MI -- D66
16A	N/L	-	-	MIX00W50AAA						
16A	N/L	-	L4/L5	-	-	MIX00W51AAA	-	-	-	MIX00W51AAA
10A	N/L	6,3A *	-	MIX00W80AAA						
16A	N/L	16A **	-	MIX00W82AAA						
10A	N/L	6,3A *	L4/L5	-	-	MIX00W84AAA	-	-	-	MIX00W84AAA
16A	N/L	16A **	L4/L5	-	-	MIX00W85AAA	-	-	-	MIX00W85AAA



Ном. ток	Плавкий предохранитель	Тип	
16A	-	Нейтраль	MIX00003AAA
16A	-	Фаза	MIX00006AAA
10A	6,3A *	Фаза	MIX00004AAA
16A	16A **	Фаза	MIX00005AAA



* Плавкий
предохранитель 5X20

** Плавкий
предохранитель CH8





Соединительный разъем с кабелем




Стандартный соединительный разъем с кабелем 2P+Pe рассчитан на номинальный ток 10A и снабжен кабелем 3x1 FROR длиной 1 м с конфигурациями фаз: N/L1, N/L2, N/L3, N2/L3.

IP55


без дополнительных приспособлений

Технические характеристики стр.38



Размеры стр.35



Стандартный соединительный разъем с кабелем 4P+Pe рассчитан на номинальный ток 10A и снабжен кабелем 5x1 FROR длиной 2 м с конфигурацией фаз: N/L1/L2/L3.



Стандартный соединительный разъем с кабелем 2P+L4/L5+Pe рассчитан на номинальный ток 10A и снабжен кабелем 5x1 FROR длиной 2 м с конфигурациями фаз: N/ L1+L4/L5, N/ L2+L4/L5, N/L3+L4/L5.



Стандартный соединительный разъем с кабелем L4/L5+Pe рассчитан на номинальный ток 10A и снабжен кабелем 3x1 FROR длиной 1 м с конфигурациями фаз: L4/L5.



Верх корпуса окрашен в оранжевый цвет, нижняя панель корпуса имеет цветовое обозначение фаз.

Соединительный разъем с кабелем 2P+Pe можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.

Верх корпуса и его нижняя панель окрашены в оранжевый цвет.

Соединительный разъем с кабелем 4P+Pe можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.

Верх корпуса окрашен в черный цвет, нижняя панель корпуса имеет цветовое обозначение фаз.



Соединительный разъем с кабелем 2P+L4/L5+Pe используется вместе с секциями в конфигурации 6 и 6+6 проводников, их можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.

Верх корпуса и его нижняя панель окрашены в оранжевый цвет.

Соединительный разъем с кабелем L4/L5 применяется с секциями в конфигурации 6 и 6+6 проводников, их можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.




ДЛЯ СЕРИИ МИСТРАЛЬ
СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА



25-40A

Ном. ток	Схема	Кабель FROR	Длина	Обозначение	MI - S2	MI - S4	MI - S6
10A	N/L1	3 x 1 mm ²	1м	A	-	MIX00W61AAA	MIX00W61AAA
10A	N/L2	3 x 1 mm ²	1м	B	-	MIX00W62AAA	MIX00W62AAA
10A	N/L3	3 x 1 mm ²	1м	C	MIX00W63AAA	MIX00W63AAA	MIX00W63AAA
10A	N2/L3	3 x 1 mm ²	1м	D	-	MIX00W64AAA	MIX00W64AAA
10A	N/L1/L2/L3	5 x 1 mm ²	2м	E	-	MIX00W65AAA	MIX00W65AAA
10A	N/L1+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	F	-	-	MIX00W61LAA
10A	N/L2+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	G	-	-	MIX00W62LAA
10A	N/L3+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	H	-	-	MIX00W63LAA
10A	N2/L3+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	I	-	-	MIX00W64LAA
10A	L4/L5	3 x 1 mm ²	1м	L	-	-	MIX00W70LAA



25-40A

Ном. ток	Схема	Кабель FROR	Длина	Обозначение	MI - D22	MI - D42	MI - D44*	MI - D66
10A	N/L1	3 x 1 mm ²	1м	A	-	MIX00W61AAA	-	MIX00W61AAA
10A	N/L2	3 x 1 mm ²	1м	B	-	MIX00W62AAA	-	MIX00W62AAA
10A	N/L3	3 x 1 mm ²	1м	C	MIX00W63AAA	MIX00W63AAA	MIX00W63AAA	MIX00W63AAA
10A	N2/L3	3 x 1 mm ²	1м	D	-	-	MIX00W64AAA	MIX00W64AAA
10A	N/L1/L2/L3	5 x 1 mm ²	2м	E	-	-	MIX00W65AAA	MIX00W65AAA
10A	N/L1+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	F	-	-	-	MIX00W61LAA
10A	N/L2+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	G	-	-	-	MIX00W62LAA
10A	N/L3+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	H	-	-	-	MIX00W63LAA
10A	N2/L3+L4/L5	5 x 1 mm ²	2м	I	-	-	-	MIX00W64LAA
10A	L4/L5	3 x 1 mm ²	1м	L	-	-	-	MIX00W70LAA

С данной стороны прямой секции можно вставить в отводное гнездо соединительный разъем со специальной механической блокировкой LCK A (см. стр. 26-27-28-29).



По запросу возможно изготовление соединительных разъемов разных типов и/или с кабелями разной длины.

Все соединительные разъемы, приведенные в данном разделе «СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА», могут быть установлены на линии с гнездами со специальной механической блокировкой.



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Прямые элементы

Прямые элементы используются для распределения электроэнергии и номинальный ток соответствует значениям 25A, 32A и 40A (проводники L4/L5 в конфигурации 6 или 6+6 проводников рассчитаны только на 25A). Элементы в стандартной комплектации (без дополнительных приспособлений) уже обеспечивают степень защиты IP55.

Корпус из гальванизированной стали может использоваться в качестве Re проводника.

Возможные конфигурации - 2, 4 и 6 проводников в одиночном корпусе и 2+2, 4+2, 4+4 и 6+6 проводников в двойном корпусе, который конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Прямые элементы оснащены отводными гнездами белого и/или красного цвета, которые могут быть в количестве 2, 3 или 6 шт., находятся по одну сторону у одинарного корпуса, или в количестве 2+2, 3+3, 6+6 по обеим сторонам при выборе двойного корпуса. По запросу возможно изготовление секций с различным числом отводных гнезд на разных расстояниях друг от друга.

IP55

без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.32

Соединительные разъемы могут иметь конструктивную возможность выбора фазы (с или без плавкого предохранителя), а также существуют соединительные разъемы с кабелем (без плавкого предохранителя). Для идентификации правильности схемы подключения разъемы окрашиваются в различные цвета.

Соединительные разъемы для данной модификации обладают механической блокировкой, препятствующей подсоединению к прямому элементу шинопровода, таким образом: соединительный разъем красного цвета (LCK/A) может быть подключен только к отводному гнезду красного цвета, а соединительный разъем белого цвета (LCK/B) может быть подключен только к отводному гнезду белого цвета. Все стандартные соединительные разъемы также можно подсоединять к этим отводным гнездам.


Одинарный корпус



Двойной корпус



ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



25A

Длина (м)	K- во отводных гнезд	MI25S4SA	MI25S4SB	MI25S6SA*	MI25S6SB*	MI25D42	MI25D44S	MI25D66S*
3	2	MIC25A81AAZ	MIC25A87AAZ	MIC25A81LAZ	MIC25A87LAZ	MIC25A03NAZ	MIC25A93PAZ	MIC25A93QAZ
3	3	MIC25A82AAZ	MIC25A88AAZ	MIC25A82LAZ	MIC25A88LAZ	MIC25A04NAZ	MIC25A94PAZ	MIC25A94QAZ
3	6	MIC25A83AAZ	MIC25A89AAZ	MIC25A83LAZ	MIC25A89LAZ	MIC25A05NAZ	MIC25A95PAZ	MIC25A95QAZ
2	2	MIC25A84AAZ	MIC25A90AAZ	MIC25A84LAZ	MIC25A90LAZ	MIC25A06NAZ	MIC25A96PAZ	MIC25A96QAZ
1,5	2	MIC25A85AAZ	MIC25A91AAZ	MIC25A85LAZ	MIC25A91LAZ	MIC25A07NAZ	MIC25A97PAZ	MIC25A97QAZ
спец. элемент	* *	MIC25A86AAZ	MIC25A92AAZ	MIC25A86LAZ	MIC25A92LAZ	MIC25A08NAZ	MIC25A98PAZ	MIC25A98QAZ

32A

Длина (м)	K- во отводных гнезд	MI32S4SA	MI32S4SB	MI32S6SA*	MI32S6SB*	MI32D42	MI32D44S	MI32D66S*
3	2	MIC32A81AAZ	MIC32A87AAZ	MIC32A81LAZ	MIC32A87LAZ	MIC32A03NAZ	MIC32A93PAZ	MIC32A93QAZ
3	3	MIC32A82AAZ	MIC32A88AAZ	MIC32A82LAZ	MIC32A88LAZ	MIC32A04NAZ	MIC32A94PAZ	MIC32A94QAZ
3	6	MIC32A83AAZ	MIC32A89AAZ	MIC32A83LAZ	MIC32A89LAZ	MIC32A05NAZ	MIC32A95PAZ	MIC32A95QAZ
2	2	MIC32A84AAZ	MIC32A90AAZ	MIC32A84LAZ	MIC32A90LAZ	MIC32A06NAZ	MIC32A96PAZ	MIC32A96QAZ
1,5	2	MIC32A85AAZ	MIC32A91AAZ	MIC32A85LAZ	MIC32A91LAZ	MIC32A07NAZ	MIC32A97PAZ	MIC32A97QAZ
спец. элемент	* *	MIC32A86AAZ	MIC32A92AAZ	MIC32A86LAZ	MIC32A92LAZ	MIC32A08NAZ	MIC32A98PAZ	MIC32A98QAZ

40A

Длина (м)	K- во отводных гнезд	MI40S4SA	MI40S4SB	MI40S6SA*	MI40S6SB*	MI40D42	MI40D44S	MI40D66S*
3	2	MIC40A81AAZ	MIC40A87AAZ	MIC40A81LAZ	MIC40A87LAZ	MIC40A03NAZ	MIC40A93PAZ	MIC40A93QAZ
3	3	MIC40A82AAZ	MIC40A88AAZ	MIC40A82LAZ	MIC40A88LAZ	MIC40A04NAZ	MIC40A94PAZ	MIC40A94QAZ
3	6	MIC40A83AAZ	MIC40A89AAZ	MIC40A83LAZ	MIC40A89LAZ	MIC40A05NAZ	MIC40A95PAZ	MIC40A95QAZ
2	2	MIC40A84AAZ	MIC40A90AAZ	MIC40A84LAZ	MIC40A90LAZ	MIC40A06NAZ	MIC40A96PAZ	MIC40A96QAZ
1,5	2	MIC40A85AAZ	MIC40A91AAZ	MIC40A85LAZ	MIC40A91LAZ	MIC40A07NAZ	MIC40A97PAZ	MIC40A97QAZ
спец. элемент	* *	MIC40A86AAZ	MIC40A92AAZ	MIC40A86LAZ	MIC40A92LAZ	MIC40A08NAZ	MIC40A98PAZ	MIC40A98QAZ



Свяжитесь, пожалуйста, с нашим техническим отделом для разработки специальных решений

* Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25А даже для секций 32A и 40A

** Определяется в соответствии с длиной



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Фидерные блоки

Фидерный блок используется для подачи электроэнергии на линию, может быть право или левосторонним и выбирается в зависимости от торцевой части прямого элемента (правосторонняя версия без конструктивного рукава; левосторонняя - с рукавом, соответственно).

IP55

Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.33

Корпус выполнен из термопластика и из оцинкованной стали (прямая часть) Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Одинарный корпус

Двойной корпус



Правосторонний



Правосторонний



Левосторонний



Левосторонний

Торцевая заглушка

Устанавливается в конце линии и может быть право или левосторонней, которая крепится на соответствующий торец прямого элемента (правосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком; левосторонняя торцевая заглушка используется, когда линия начинается право-сторонним фидерным блоком).

IP55

Без дополнительных
приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.33

Концевая часть корпуса правосторонней торцевой заглушки выполнена из термопластика, прямая часть из оцинкованной стали.

Левосторонняя торцевая заглушка выполнена из термопластика и может комплектоваться к линиям из оцинкованных и окрашенных элементов.



Одинарный корпус



Двойной корпус


Левосторонний

Левосторонний

Правосторонний

Правосторонний

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ




25A	MI25S4SA	MI25S4SB	MI25S6SA*	MI25S6SB*	MI25D42	MI25D44S	MI25D66S*
------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------

Правосторонний	MIC32V01AAZ	MIC32V01AAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01QAZ
Левосторонний	MIC32V02AAZ	MIC32V02AAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02QAZ

32A	MI32S4SA	MI32S4SB	MI32S6SA*	MI32S6SB*	MI32D42	MI32D44S	MI32D66S*
Правосторонний	MIC32V01AAZ	MIC32V01AAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01LAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01PAZ	MIC32V01QAZ
Левосторонний	MIC32V02AAZ	MIC32V02AAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02LAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02PAZ	MIC32V02QAZ

40A	MI40S4SA	MI40S4SB	MI40S6SA*	MI40S6SB*	MI40D42	MI40D44S	MI40D66S*
Правосторонний	MIC40V01AAZ	MIC40V01AAZ	MIC40V01LAZ	MIC40V01LAZ	MIC40V01PAZ	MIC40V01PAZ	MIC40V01QAZ
Левосторонний	MIC40V02AAZ	MIC40V02AAZ	MIC40V02LAZ	MIC40V02LAZ	MIC40V02PAZ	MIC40V02PAZ	MIC40V02QAZ



25-40A	MI - S4SA	MI - S4SB	MI - S6SA*	MI - S6SB*	MI - D42	MI - D44S	MI - D66S*
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

Правосторонний	(1)	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01AAZ	MIC40Y01PAZ	MIC40Y01PAZ	MIC40Y01QAZ
Левосторонний	(2)	MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02AAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA	MIC40Y02PAA



(1) Применяется, когда линия начинается левосторонним фидерным блоком.

(2) Применяется, когда линия начинается правосторонним фидерным блоком.

* Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Гибкое соединение

Гибкое соединение позволяет изменять направление трассы шинопровода, а также используется для обхода препятствий.

IP55
Без дополнительных
приспособлений

Корпус выполнен из термопластика и из оцинкованной стали (прямая часть).

Двойной корпус конструктивно разделен по всей длине на две внутренние полости.

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34

Одинарный корпус



Двойной корпус



Съемная заглушка

Съемная заглушка обеспечивает исходную степень защиты IP55 на использованных отводных гнездах.

IP55
Без дополнительных
приспособлений


Технические характеристики стр.38

Размеры стр.34






ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



25A	MI25S4SA	MI25S4SB	MI25S6SA*	MI25S6SB*	MI25D42	MI25D44S	MI25D66S*
	MIC32C21AAZ	MIC32C21AAZ	MIC32C21LAZ	MIC32C21LAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21QAZ

32A	MI32S4SA	MI32S4SB	MI32S6SA*	MI32S6SB*	MI32D42	MI32D44S	MI32D66S*
	MIC32C21AAZ	MIC32C21AAZ	MIC32C21LAZ	MIC32C21LAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21PAZ	MIC32C21QAZ

40A	MI40S4SA	MI40S4SB	MI40S6SA*	MI40S6SB*	MI40D42	MI40D44S	MI40D66S*
	MIC40C21AAZ	MIC40C21AAZ	MIC40C21LAZ	MIC40C21LAZ	MIC40C21PAZ	MIC40C21PAZ	MIC40C21QAZ



25-40A	MI - S4SA	MI - S4SB	MI - S6SA*	MI - S6SB*	MI - D42	MI - D44S	MI - D66S*
	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA	MIX00001AAA

i

- * Проводники L4/L5 имеют ограничения по номинальному току до 25A даже для секций 32A и 40A.



ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Гибкое соединение

Соединительный разъем с возможностью выбора фазы (2P+Pe) доступен в следующих модификациях: 16A без плавкого предохранителя, 10A с плавким предохранителем 6,3A, 16A с плавким предохранителем 16A.

Разъем может быть также укомплектован двумя контактами L4/L5 (для использования с элементами конфигурации 6 и 6+6 проводников).

Возможность выбора фазы позволяет осуществлять соединения как с трехфазной цепью с общей нейтралью (N/L1, N/L2, N/ L3), так и с однофазной цепью с отдельной нейтралью (N/L1, N2/L3).

IP55


без дополнительных приспособлений

Технические характеристики стр.38

Размеры стр.35

Стандартный соединительный разъем укомплектован одним фазным и нейтральным мобильным контактом, однако, укомплектовав устройство дополнительными мобильными контактами, его также можно использовать в качестве трехфазного разъема.

Разъем обладает прозрачной верхней крышкой, облегчающей определение выбранной полярности, нижняя часть может быть окрашена в красный (LCKA) или белый (LCKB) цвет. Наличие механической блокировки позволяет проводить коммутацию только со специальными отводными гнездами: соединительный разъем с красной нижней частью LCKA может быть подключен только к отводному гнезду красного цвета (исполнение LCKA), соединительный разъем с белой нижней частью LCKB к белой (исполнение LCKB).



LOCK A

LOCK B

Мобильный контакт

Мобильный контакт разработан для соединительного разъема с возможностью выбора фазы для трехфазного соединения доступен в следующих модификациях: 16A без плавкого предохранителя (голубой цвет для нейтрали; черный для фазы); 10A с плавким предохранителем 6,3A; 16A с плавким предохранителем 16A.



Мобильный контакт 16A



Мобильный контакт 16A



Мобильный контакт 10A




Мобильный контакт 16A


Фаза - плавкий предохранитель 16A
CH8 (8,5 x 31,5)






ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



4P (LCKA)




4P (LCKB)



6P (LCKB)


25-40A

Ном. ток	Схема	Плавкий предохранитель	Доп. конт.	Тип	Цвет	MI - S4SA	MI - S4SB	MI - S6SA*	MI - S6SB*
16A	N/L	-	-	LCK/A	Красный	MIX00W53AAA	-	MIX00W53AAA	-
16A	N/L	16A	-	LCK/A	Красный	MIX00W87AAA	-	MIX00W87AAA	-
16A	N/L	-	L4/L5	LCK/A	Красный	-	-	MIX00W55AAA	-
16A	N/L	16A	L4/L5	LCK/A	Красный	-	-	MIX00W89AAA	-
16A	N/L	-	-	LCK/B	Белый	-	MIX00W52AAA	-	MIX00W52AAA
16A	N/L	16A	-	LCK/B	Белый	-	MIX00W86AAA	-	MIX00W86AAA
16A	N/L	-	L4/L5	LCK/B	Белый	-	-	-	MIX00W54AAA
16A	N/L	16A	L4/L5	LCK/B	Белый	-	-	-	MIX00W88AAA



25-40A

Ном. ток	Схема	Плавкий предохранитель	Доп. конт.	Тип	Цвет	MI - D42	MI - D44S	MI - D66S*
16A	N/L	-	-	LCK/A	Красный	-	MIX00W53AAA	MIX00W53AAA
16A	N/L	16A	-	LCK/A	Красный	-	MIX00W87AAA	MIX00W87AAA
16A	N/L	-	L4/L5	LCK/A	Красный	-	-	MIX00W55AAA
16A	N/L	16A	L4/L5	LCK/A	Красный	-	-	MIX00W89AAA
16A	N/L	-	-	LCK/B	Белый	-	-	MIX00W52AAA
16A	N/L	16A	-	LCK/B	Белый	-	-	MIX00W86AAA
16A	N/L	-	L4/L5	LCK/B	Белый	-	-	MIX00W54AAA
16A	N/L	16A	L4/L5	LCK/B	Белый	-	-	MIX00W88AAA

Ном.
токПлавкий
предохранитель

Ном. ток	Плавкий предохранитель	Тип	
16A	-	Нейтраль	MIX0003AAA
16A	-	Схема	MIX0006AAA
10A	6,3A (5x20)	Схема	MIX0004AAA
16A	16A (8,5x31,5)	Схема	MIX0005AAA



Приведенные на стр. 16/17 и 18/19 соединительные разъемы (исполнение - «СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА») также можно подключить к секциям шинопровода со специальными гнездами.



ДЛЯ СЕРИИ МИСТРАЛЬ

ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Соединительный разъем с кабелем

Стандартный соединительный разъем с кабелем 2P+Pe LCKA рассчитан на номинальный ток 10А и снабжен кабелем 3x1 FROR длиной 1 м с конфигурациями фаз: N/ L1, N/L2, N/L3, N2/L3.

IP55

без дополнительных приспособлений

Технические характеристики


стр.38

Размеры

стр.35

Верх корпуса и его нижняя панель окрашены в оранжевый цвет. Верх корпуса окрашен в красный цвет, нижняя панель корпуса имеет цветовое обозначение фаз.


Наличие механической блокировки позволяет подключать данный соединительный разъем только в специальное отводное гнездо (отводное гнездо красного цвета, исполнение LCKA).



Стандартный соединительный разъем с кабелем 2P+Pe LCKB рассчитан на номинальный ток 10А и снабжен кабелем 3x1 FROR длиной 1 м с конфигурациями фаз: N/ L1, N/L2, N/L3, N2/L3.


Верх корпуса окрашен в белый цвет, нижняя панель корпуса имеет цветовое обозначение фаз.

Наличие механической блокировки позволяет подключать данный соединительный разъем только в специальное отводное гнездо (отводное гнездо белого цвета, исполнение LCKB).









Стандартный соединительный разъем с кабелем L4/L5+Pe рассчитан на номинальный ток 10А и снабжен кабелем 3x1 FROR длиной 1 м с конфигурациями фаз: L4/L5.

Соединительный разъем с кабелем L4/L5 применяется с секциями в конфигурации 6 и 6+6 проводников, их можно присоединять к стандартным отводным гнездам и к гнездам со специальной механической блокировкой.



ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ




25-40A

Ном. Ток	Схема	Тип	Кабель FROR	Длина	Обозначение	MI - S4SA	MI - S4SB	MI - S6SA*	MI - S6SB*
10A	N/L1	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	L	MIX00W67MAA	-	MIX00W67MAA	-
10A	N/L2	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	M	MIX00W68MAA	-	MIX00W68MAA	-
10A	N/L3	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	N	MIX00W69MAA	-	MIX00W69MAA	-
10A	N2/L3	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	O	MIX00W72MAA	-	MIX00W72MAA	-
10A	N/L1	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	P	-	MIX00W64MAA	-	MIX00W64MAA
10A	N/L2	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	Q	-	MIX00W65MAA	-	MIX00W65MAA
10A	N/L3	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	R	-	MIX00W66MAA	-	MIX00W66MAA
10A	N2/L3	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	S	-	MIX00W71MAA	-	MIX00W71MAA
10A	L4/L5	-	3 x 1 mm ²	1м	I	-	-	MIX00W70LAA	MIX00W70LAA

25-40A

Ном. Ток	Схема	Тип	Кабель FROR	Длина	Обозначение	MI - D42	MI - D44S	MI - D66S*
10A	N/L1	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	L	-	-	MIX00W67MAA
10A	N/L2	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	M	-	-	MIX00W68MAA
10A	N/L3	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	N	MIX00W69MAA	MIX00W69MAA	-
10A	N2/L3	LCK/A	3 x 1 mm ²	1м	O	MIX00W72MAA	-	MIX00W72MAA
10A	N/L1	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	P	-	-	MIX00W64MAA
10A	N/L2	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	Q	-	-	MIX00W65MAA
10A	N/L3	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	R	-	-	MIX00W66MAA
10A	N2/L3	LCK/B	3 x 1 mm ²	1м	S	-	-	MIX00W71MAA
10A	L4/L5	-	3 x 1 mm ²	1м	I	-	-	MIX00W70LAA



По запросу возможно изготовление соединительных разъемов разных типов и/или с кабелями разной длины.

Приведенные на стр. 16/17 и 18/19 соединительные разъемы (исполнение «СТАНДАРТНЫЕ ОТВОДНЫЕ ГНЕЗДА») также можно подключить к секциям шинопровода со специальными гнездами.



МИСТРАЛЬ - ВСЕ ТИПЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Простой кронштейн

Простой кронштейн используется для крепежа линии к полу/потолку или для подвешивания светильников на линию.

Кронштейн можно прикрепить к потолку при помощи цепи или стальной проволоки, прикрепляя их к соответствующим крюкам (открытым/закрытым).

Размеры

стр.38



Одинарный корпус



Двойной корпус

Имеется в наличии два разных типа простых кронштейнов, рассчитанных на механическую нагрузку 12 кг или 16 кг.

Максимальное рекоммендуемое расстояние между кронштейнами - 3 м.

Максимум 12 кг
Максимум 16 кг

MIX00811AAA
MIX00801AAA

MIX00811PAA
MIX00801PAA

Универсальный кронштейн

Универсальный кронштейн используется для крепежа или к полу/потолку (при помощи цепи или стальной проволоки).

Кронштейн можно прикреплять к потолку при помощи цепи или стальной проволоки, прикрепляя их к соответствующим крюкам (открытым/закрытым).

Размеры

стр.36



Одинарный корпус



Двойной корпус

Также универсальный кронштейн может использоваться для подвешивания светильников на линию.

Максимальное рекоммендуемое расстояние между кронштейнами - 3 м.

MIX00821AAA

MIX00821PAA

Универсальный кронштейн

Кронштейн с крюком используется для крепежа шинопровода к цепи или к стальной проволоке; его можно также использовать для подвешивания светильников на линию.

Размеры

стр.36



Одинарный корпус



Двойной корпус

MIX00850AAA

MIX00850PAA



Открытый/закрытый крюк

Открытый/закрытый крюк поставляется вместе с кронштейнами для подвешивания ламп на линию или для подвешивания линий к потолку при помощи цепи или стальной проволоки.

Размеры

стр.37



Открытый



Закрытый

MIX00831AAA

MIX00832AAA

Кабельный канал

Изготовленный из пластика белого цвета кабельный канал имеет стандартную длину 3м и используется для прокладки вспомогательных цепей. Крепится к шинопроводу с помощью кронштейнов для кабельного канала (по 2 кронштейна на каждый участок кабельного канала, длиной 3 м).

Размеры

стр.37



MIX00002AAA

Кронштейн для кабельного канала

Кронштейн для кабельного канала преимущественно используется вместе с простым или с универсальным кронштейном для крепежа шинопровода и кабельного канала к потолку/ полу или к стене. Прикрепив к нему открытый/ закрытый крюк, кронштейн можно подвешивать к потолку при помощи цепи или стальной проволоки.


Размеры

стр.37



25-32-40

MIX00840AAA



Горизонтальное положение
шинопровода






ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
(сосредоточенная нагрузка)



D	Расстояние между точками опоры	м	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
P	Максимальная нагрузка	кг	28,4	16,4	15,1	11,5	9,3	6,4	4,8
f	Максимальный изгиб = 1/350 x расстояние (D)								

РАЗМЕРЫ (мм)

Прямые элементы









* Стандартные размеры

Фидерные блоки**Правосторонний**

(A) (L1/L2/L3/N/PE) Максимум PG 29
(B) (L4/L5) Максимум PG 16



N/L1/L2/L3 Максимальное сечение кабеля 10 мм²
L4/L5 Максимальное сечение кабеля 2,5 мм²
Pe Максимальное сечение 6 мм²

Левосторонний**Торцевая заглушка****Правосторонняя****Левосторонняя**



РАЗМЕРЫ (мм)

Гибкое соединение


Одинарное






Двойное



Съемная заглушка



* Стандартные размеры


Соединительный разъем с возможностью выбора фазыL/N/PE Максимальное сечение кабеля - 2,5 мм²**Соединительный разъем с кабелем****Соединительный разъем L4/L5 с кабелем**

РАЗМЕРЫ (мм)

Простой кронштейн


MIX00811--- Макс.
нагрузка - 12 кг

MIX00801---Макс.
нагрузка - 16 кг




Универсальный кронштейн

Макс. нагрузка - 25 кг




Кронштейн с крюком

Макс. нагрузка - 25 кг








Крюки

Открытый



Закрытый

**Кронштейн для кабельного канала****Кабельный канал**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25A

Технические характеристики по каждому номинальному значению тока получены в результате испытаний, проводимых в соответствии со стандартом CEI-EN 60439-1&2 и представлены в сертификатах LOVAG.
Данные, полученные путем экстраполяции, не приводятся.

	MI 25S2	MI 25S4	MI 25S4SA	MI 25S4SB	MI 25S6	MI 25S6SA	MI 25S6SB	MI 25D22	MI 25D42	MI 25D44	MI 25D44S	MI 25D66	MI 25D66S
Номинальный ток 40°C **	A	25	25	25	25	25	25	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25
Количество проводников	n°	2	4	4	4	6	6	2+2	4+2	4+4	4+4	6+6	6+6
Габаритные размеры	L x H	20x58	20x58	20x58	20x58	20x58	20x58	40x58	40x58	40x58	40x58	40x58	40x58

Основные характеристики

Номинальное рабочее напряжение - U _e	B	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Номинальное напряжение изоляции - U _i	B	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Степень защиты	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Проводники

Сечение N, L1, L2, L3	ММ ²	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Сечение L4, L5	ММ ²	-	-	-	-	2,54	2,54	2,54	-	-	-	-	2,54
Активное сопротивление фазы - R _o	мОм/м	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Реактивное сопротивление фазы - X	мОм/м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Полное сопротивление фазы - Z	мОм/м	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
Сопротивление фазы после установления рабочей т-ры - R _t	мОм/м	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16

Допустимый ток

Устойчивость к току короткого замыкания - I _{sw}	кА	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Устойчивость к пиковому току короткого замыкания (1с) - I _{pk}	кА	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Максимальный температурный предел - I ^o t	А ^о с x 10 ³	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4

Защитный проводник (кожух)

Сечение в эквиваленте медному проводнику - S _{pe}	ММ ²	12	12	12	12	12	12	12	24	24	24	24	24
--	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Прочие характеристики

Сопротивление сигнальной цепи - R _o	мОм/м	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
Реактивное сопротивление сигнальной цепи - X _o	мОм/м	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Полное сопротивление сигнальной цепи - Z _o	мОм/м	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
Падение напряжения при распределенной нагрузке - ΔV (одна фаза)	cosφ = 0,70	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
	cosφ = 0,75	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
	cosφ = 0,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	cosφ = 0,85	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
	cosφ = 0,90	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
	cosφ = 0,95	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
	cosφ = 1	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Вес - p	Кг/м	0,922	0,993	0,993	0,993	1,042	1,042	1,042	1,844	1,914	1,986	1,986	2,084
Пожарная нагрузка оцинкованный корпус	кВт·ч/м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Пожарная нагрузка окрашенный корпус	кВт·ч/м	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160

Тепловые потери при номинальном значении тока - P

Однофазная цепь	Вт/м	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
Трехфазная цепь	Вт/м	-	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	-	15,300	-	15,300	15,300

** Приводится номинальное значение тока для температуры 40 °C. Для более высоких показателей температуры окружающей среды данное значение следует умножить на соответствующий коэффициент.

Коэффициент температурной поправки

35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
1,05	1	0,94	0,82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

40A

Технические характеристики по каждому номинальному значению тока получены в результате испытаний, проводимых в соответствии со стандартом CEI-EN 60439-1&2 и представлены в сертификатах LOVAG.
Данные, полученные путем экстраполяции, не приводятся.

	MII 40S2	MII 40S4	MII 40S4SA	MII 40S4SB	MII 40S6	MII 40S6SA	MII 40S6SB	MII 40D22	MII 40D42	MII 40D44	MII 40D44S	MII 40D66	MII 40D66S
Номинальный ток 40°C **	A	40	40	40	40	40*	40*	40*	40+40	40+40	40+40	40+40	40+40*
Количество проводников	n°	2	4	4	4	6	6	6	2+2	4+2	4+4	4+4	6+6
Габаритные размеры	L x H	20x58	20x58	20x58	20x58	20x58	20x58	20x58	40x58	40x58	40x58	40x58	40x58

Основные характеристики

Номинальное рабочее напряжение - U _e	B	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Номинальное напряжение изоляции - U _i	B	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Степень защиты	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Основные характеристики

Сечение N, L1, L2, L3	ММ ²	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Сечение L4, L5	ММ ²	-	-	-	-	2,54	2,54	2,54	-	-	-	-	2,54
Активное сопротивление фазы - R ₂₀	мОм/м	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Реактивное сопротивление фазы - X	мОм/м	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Полное сопротивление фазы - Z	мОм/м	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
Сопротивление фазы после установления рабочей т-ры - R ₁	мОм/м	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970

Допустимый ток

Устойчивость к току - I _{cw}	кА	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Устойчивость к пиковому току короткого замыкания (I _c) - I _{pk}	кА	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Максимальный температурный предел - I _t	А ^с х 10 ³	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60	1123,60

Защитный проводник (кожух)

Сечение в эквиваленте медному проводнику - S _{pe}	ММ ²	12	12	12	12	12	12	12	24	24	24	24	24
--	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Прочие характеристики

Сопротивление сигнальной цепи - R _o	мОм/м	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035
Реактивное сопротивление сигнальной цепи - X _o	мОм/м	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147
Полное сопротивление сигнальной цепи - Z _o	мОм/м	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116	8,116
Падение напряжения при распределенной нагрузке - ΔV (одна фаза)	cosφ = 0,70	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
	cosφ = 0,75	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
	cosφ = 0,80	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	[B/m/A]10 ³	cosφ = 0,85	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
		cosφ = 0,90	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
		cosφ = 0,95	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
		cosφ = 1	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Вес- р	Кг/м	0,986	1,109	1,109	1,109	1,159	1,159	1,159	1,972	2,095	2,218	2,218	2,218
Пожарная нагрузка оцинкованный корпус	кВт·ч/м	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Пожарная нагрузка окрашенный корпус	Вт/м	9,750	13,570	13,570	13,570	15,500	15,500	15,500	9,750	13,570 - 9,750	13,570	13,570	15,500

Прочие характеристики

Однофазная цепь N, L1, L2, L3	Вт/м	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504
Однофазная цепь L4, L5	Вт/м	-	-	-	-	26,112	26,112	26,112	-	-	-	-	26,112
Трехфазная цепь	Вт/м	-	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	-	14,256	14,256	14,256	14,256

* Максимальный номинальный ток у проводников L4/L5: - 25A


** Приводится номинальное значение тока для температуры 40 °C. Для более высоких показателей температуры окружающей среды данное значение следует умножить на соответствующий коэффициент.

Коэффициент температурной поправки


35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
1,05	1	0,94	0,82

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Соединение








Простой кронштейн



Универсальный кронштейн




Кронштейн с крюком




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Монтаж кронштейна для кабельного канала к универсальному кронштейну






Монтаж кронштейна для кабельного канала к простому кронштейну





Монтаж соединительного разъема с кабелем





IP55




ЩЕЧОК




5 Разъединение



6




7



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж соединительного разъема с кабелем





MEGABARRE®
GROUP
www.megabarre.com

MEGABARRE - IND. DE EQUIP. ELÉTRICOS LTDA

Rua José Medeiros da Costa, 201
Jundiaí - SP
Brasil - CEP 13212-173
Tel. +55 11 2015 1616
Fax +55 11 2019 7888
megabarre@megabarre.com.br

MEGABARRE EUROPE S.r.l.

Via Luigi Einaudi 18/24
25030 Torbole Casaglia
Brescia - Italy
Tel. +39 030 2159711
Fax +39 030 2159777
info@megabarre.com

MEGABARRE - IND. DE EQUIP. ELÉTRICOS CHILE LTDA

Camino Lo Boza, 360 Galpon A
Pudahuel
Santiago - Chile
Tel. +56 2 949 3912
Fax +56 2 949 3885
rhermosilla@megabarre.cl